



Hörerlose Audio-Hausstation CLASSE100 A16E2-Draht-Bussystem, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke vom Rufton wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 102 × 155 × 18,5 mm



**Best.-Nr. 344282**

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/344282>

## Eigenschaften

<b>Kurzbezeichnung:</b> Audio-Hausstation CLASSE100 A16E hörerlos	<b>product-features.intrastatcode:</b> 86176910	<b>Mindestabnahme menge verteil:</b> 1
<b>Hersteller:</b> BTicino	<b>EAN-Code:</b> 8005543631164	
<b>Rabattgruppe:</b> B41	<b>Gewicht (netto):</b> 0,18 Kg	

## Bilder



